

Àtẹ orin

I Ọrọ aṣájú

Pèlú àwọn àtàkò mélòò kan àti àwọn àtẹ onítítí a máa ṣàkójo àtẹ orin.

Ó ṣeé ṣe kí a ṣàsopò àwọn àtẹ onítítí pèlú ojú-àkànpò oníònkaye fi gbé ohùn jáde. Àmọ́ nínú àkànṣe yìí a á ṣàkójo nṅkan tí a n pè ni ìpele àtàkò.

Èyí ni ọ̀nà tí a n gbà fi ka àwọn àtẹwọ́dà mélòò kan nígbà tí a bá lò iwọ́lé aláfiwé. A máa so àwọn àtẹ wọ́nyí mọ́ amúnáwá pèlú àwọn àtàkò. Léyìn tí a bá tẹ àtẹ kan, a máa ṣẹfíránṣẹ̀ ẹ̀dofu iná kan pàto sí ojú-àkànpò iwọ́lé. Àmọ́ tí a bá tẹ àtẹ méjì pò, a máa ní ibájáde tó ní ibátan pèlú àwọn àtàkò méjèjì tó wà ní aláfiwé.

II àtòpò

Ẹ so brídíbòdì yín mọ́ amúnáwá àti mọ́ ikójo, bí ti àtẹyìn wá. ẹ so ẹ̀sẹ̀ buzzer (ohùn dídún) kan mọ́ amúnáwá, èkẹ̀jì mọ́ àkójo. Ẹ so àwọn àtẹ-onítítí mọ́ (brídíbòdì) bí àyíká iná ṣe sàfihàn ẹ. Ètò àwọn àtẹ àti àwọn àtàkò máa wà lásopò pèlú iwọ́lé aláfiwé, ètò yìí ni a n pè ni àkàbà àtàkò. Ẹ so àtẹ àkókó mọ́ amúnáwá tààrà, Ẹ so èkẹ̀jì ẹ̀kẹ̀ta, ẹ̀kẹ̀rin mọ́ amúnáwá pèlú àwọn àtàkò Ω 10, kΩ 10, M Ω 1. Ẹ so gbogbo àwọn ijáde àtẹ pò sórí ilà kannáà, ẹ wá so àsopò yìí mọ́ àkójo pèlú àtàkò kΩ 10, àti mọ́ iwọ́lé aláfiwé 0, àtẹ kòòkan jẹ́ afara ìpín agbára ẹ̀dofu iná.

III Àtẹ

Ìṣẹ̀fipamọ́ àwọn agbóhunsáfẹ́fẹ́ tí ẹ máa lù nígbà tí ẹ bá tẹ àtẹ onítítí. Ẹ lè bèrè pèlú àwọn agbóhunsáfẹ́fẹ́ do ré mi àti fa (Hz 262, Hz 294, Hz 330, àti Hz 394) èyí máa mú wà lò onyípadà méjì tí a n pè ni àtẹ.

Àtẹ jẹ ọ̀nà ka t a fi ṣẹpamọ́ àwọn ònkaye, tí wón ní ibátan pèlú láàèin ara wọn bí àkàbà ohùn orin, t a sí n tóka sí wọn pèlú orúko kan. Ọ̀nà kan tó rọ̀rùn láti fi lò àwọn isofúnni. Ngbà t a bá fẹ̀ ṣàlàyé ẹ, a máa ṣeé bi ti oníypadà pèlú àwọn àkámọ́ léyìn orúko, a máa wa ko àwọn ònkaye léyìn àmì idógba. Ngbà tí ẹ bá fẹ̀ ṣẹypadà idá-ìpílẹ̀ kan nínú àtẹ, a máa tókasí wọn pèlú orúko àti ipò tó wà, ipò yìí ní ibátan pèlú ìgbà tí a ko ó. Ìdà-ìpílẹ̀ àkókó wà ní ipò 0, èkẹ̀jì wà ní ipò 1, etc.

IV Ìṣẹ̀dá àtẹ agbóhunsáfẹ́fẹ́

Ẹ ṣẹ̀pilẹ̀ àtẹ agbóhunsáfẹ́fẹ́ m̀erin pèlú àwọn èyí tí a ṣàlàyé lókè.Ẹ jẹ́ kí àtẹ yìí jẹ́ oníypadà gbogbogbo nígbà tí ẹ bá gbé sábe setup().

`int notes[] = {262, 294, 330, 349};`

V Ìbèrè ijùmòsòrò alátòtèlé

Ìfísíṣẹ setup() máa sí àsopò alátòtèlé pèlú kònpùtá

```
Serial.begin(9600);
```

VI È ka ònkaye aláfiwé kí ẹ̀ sí firánṣẹ̀ sí aṣàfihàn alátòtèlé

Nínú aláṣetúnṣe loop() ẹ̀ ṣẹ̀dá oníyípadà agbègbè láti fi ka ònkaye ojú-àkànpò, nígbà tí a so àwọn àtẹ̀ mọ̀ amúnáwá pèlú àwọn àtòkò tó yàtò, ònkaye ọ̀tọ̀tọ̀ ni àwọn àtẹ̀ wònyí máa ní. Láti fi lè ka àwọn ònkaye wònyí ẹ̀ ṣàfikún iṣẹ̀ yí

```
Serial.println( keyVal )
```

```
int keyVal = analogRead(A0);  
Serial.println(keyVal);
```

VII Ìmúlò atòsónà if()...else láti fi mọ̀ohùn tí a fẹ̀ gbéjádé

Nígbà tí ẹ̀ bá ló atòsónà if()...else ẹ̀ lè tóká sí ònkaye kòòkan pèlú ohùn tó yàtò. Àwọn ònkaye tí a ló nínú ètòlẹ̀ṣeṣeṣe jẹ̀ ti àfòyemọ̀ tó sì jẹ̀mọ̀ àwọn àtòkò tí a ló. Ngbà tí àwọn ònkaye àtòkò ní iyàtò diẹ̀ pèlú ònkaye tó dájú, ó ṣeé ṣe kí àwọn nńkan máa ṣiṣẹ̀ bó ṣe tó, ẹ̀ máa sàtúntò wọn pèlú àwọn isófúnni tí ẹ̀ ka lórí aṣàfihàn.

```
if(keyVal == 1023){  
    tone(8, notes[0]);
```

VIII Ìlù àwọn ohùn tó jẹ̀mọ̀ ònkaye aláfiwé

A máa ló iṣẹ̀ tone() léyìn atòsónà if(). Ètòlẹ̀ṣeṣeṣe máa ṣàwárí ònkaye ohùn t a fẹ̀ lù. A lè jẹ̀ k Aẹ̀duino lù ohùn tó yàtò, nígbà tí ònkaye tí a kà ò síi nínú atòsónà. Ó ṣeé ṣe kí àyíká yin ṣẹ̀dá àwọn àṣàdànú tí àwọn ònkaye wọn ò ṣe déédéé nígbà tí a bá tẹ̀àwọn àtẹ̀. Ká máa bá n isòrò pèlú àwọn àiṣe déédéé wònyí ẹ̀ máa dán àwọn ònkaye mélòó kan wò. Bíi ti isàlẹ̀ ẹ̀ máa ló iṣẹ̀ àfiwé “&&” fi ṣẹ̀dánwò àwọn ajẹ̀mọ̀-kání mélòó kan.

Nígbà tí ẹ̀ bá tẹ̀ àtẹ̀ àkókó a máa lù notes[0], a máa lù ohùn èkẹ̀jì pèlú notes[1], Ohùn kan ni a lè lù ní àsìkò kan, èyí tùmọ̀ sí pé tí ẹ̀ bá tẹ̀ àtẹ̀ púpò, ohùn kan ni ẹ̀ máa gbọ̀, láti fi òpín sí àwọn ilù ohùn tí ẹ̀ bá n tẹ̀, ẹ̀ máa ló iṣẹ̀ noTone() kí a sì tóká sí ojú-àkànpò idádúro orin.

