

## Èrọ ẹlẹnu méjì Zener / Díòdì Zener

Díòdì jẹ èrọjà Semíkòndòkítò tí máa ń mú ìgbì iná gbà ọ̀nà ìdàrí kan ( ọ̀nà ìdàrí ìkojá tàbí ọ̀nà tààrà ).

Ìsúnlòsúnbò àwọn èrọjà alágbára ìtanná ní agbègbè tó wà láàrin àwọn semikòndòktò tí a ro ni agbára ọ̀tọ̀tọ̀ ( rere àti alòdì ) ní mú díòdì ẹ̀sẹ̀.

Àwọn agbègbè wònyí ni P ( Anódù ), N ( katódù ).


Àmì tí a máa fi sórí díòdì ni orúka ni ẹ̀gbẹ̀ katódù fi dá á mọ̀. Àwọn ohun àlùmòní tí a fi ro àwọn semikòndòkítò ni gẹ̀rímáníòmù àti sílíkiòmù. Àtẹ̀ tó wà ní ìsàlẹ̀ ( Àtẹ̀ 1 ) yí ni a máa lò fi mọ̀ irúfẹ̀ díòdì náà.

Àwọn àfidámò díòdì ni wònyí :

- Agbára iná alòdì  $U_R$  ( gíga jù )  
Ìyà sílẹ̀ ẹ̀ máa jẹ́ kí ìgbì iná alòdì máa ẹ̀sàn
- Agbára iná tààrà  $U_F$   
Ìgbì iná máa bèrẹ̀ sí ẹ̀sàn ni ọ̀nà tààrà ( folt 0,6 dé 0,7 fún àwọn díòdì Si )
- Ìbì iná tààrà  $I_F$
- Agbára ẹ̀sẹ̀ iná lápàpò :  $P_{gbogbo}$  tó dọ̀gba mọ̀  $U_F \cdot I_F$
- Ìgbì iná alòdì, ìgbì tí ń jò tí a ọ̀ fẹ̀
- Àtàkò ìgbóná  $R_{th}$ , tó ẹ̀ pàtàkì fún agbára.

Lẹ̀tá 1	Lẹ̀tá 2	Lẹ̀tá 3	Nọ́mba Irúfẹ̀
A = díòdì gẹ̀rímáníòmù	A = ilò gbogbo	Ìfidámò àwọn díòdì	113
B = díòdì sílíkiòmù	B = várakítò	tí a ń lò fún àwọn nńkan mì ín.	116
	P = fótódíòdì	Àpẹ̀rẹ̀ inú àwọn	117
	Q = lúmínésántì	ilé ẹ̀sẹ̀ ẹ̀lẹ̀rọ̀	118
	Y = ríkítífíà		Àwọn mì ín


**Àtẹ̀ 1 :** Àwọn àmì ìfidámò àwọn díòdì



- 1 Ìpilẹ̀
- 2 Ìfiránṣẹ̀

- 3  $I_R$  + ìgbì iná alòdì
- 4 Agbára iná tààrà



**Àwòrán 1 :** àwọn àfidámọ̀ àtàkò àwọn díodì Si àti Ge.



- 1  $I_F$  = ìgbì iná tààrà
- 2 Agbára iná Zener
- 3 Ibi tí díodì ti máa fọ̀

- 4 Agbègbè idàitanná
- 5 Agbára iná tààrà
- 6  $I_Z$  = ìgbì iná alòdì

**Àwòrán 2 :** Àwọn àfidámọ̀ díodì zener



**Àwòrán 3 :** Díòdì ọ̀nà ìdàrí tààrà àtì alòdì

Kò sí ìṣòrò láti yẹ díòdì wò nítorí, ọ̀nà tí a fi rọ ọ̀ jẹ ọ̀nà tó rọ̀rùn. Tí a bá yọ àwọn ìṣòrò kékèkẹ kan kúrò, tó sì jẹ mọ̀ àwọn ilé ìṣẹ̀ ẹ̀lẹ̀rọ̀ nílá, Ọ̀nà méjì ní díòdì máa fi koṣẹ̀ : Tí ìgbì iná bá gbà ọ̀nà kúkúrú tàbí tí díòdì bá já kúrò nínú ìyíká iná. Pẹ̀lú ohmmítà, tí a bá wòn àtàkò tí a sí rí pé ìwòn àtàkò ẹ̀ kére, èyí ó tùmò sí pé ìgbì iná n gbà ibòmíí tí ìwòn àtàkò bá lẹ̀ sókè ó jẹ̀ pé díòdì yìí já kúrò nínú àyíká iná ni. Àwọn ìpele  $x1\Omega$ ,  $x10\Omega$ ,  $x100\Omega$  ìwòn tí ohmmítà ní a máa n ló.

Àwọn díòdì Zener ní àwọn àfidámò ànímọ̀ kan. A kíì ló díòdì Zener lónà tààrà àmọ̀ ọ̀nà alòdì ní a máa n lẹ̀, tí agbára iná bá dé ìwòn kan ( agbára iná Zener ), ìgbì iná alòdì máa lẹ̀ sókè débi tí yóò bà á jẹ̀ . A máa n ló díòdì zener fi jẹ̀ kí agbára iná yéé yí padà. A ní bíi ìpele agbára iná Zener 50 kúrò ní folt 2.7 dé folt 500. Àwọn agbára ìṣiṣẹ̀ iná tó fún n ni W 0,4 dé w 10.

Nígbà tí agbára iná Zener jẹ̀ mọ̀ ìwòn ìgbóná, ìwòn onílọ̀po ìgbóná  $T_k$  n kópa tó pọ̀. Fún àwọn díòdì tí agbára iná Zener wọn jẹ̀ foltì 5.6,  $T_k$  wọn kò tó nńkan a tún lè sọ wí pé ọ̀do ni. Fún àwọn tí  $U_z > foltì 5.6$  ,  $T_k$  wọn jẹ̀ alòdì, tó sì jẹ̀ rere fún  $U_z < foltì 5.6$ . Àwọn àmì ànímọ̀ àwọn díòdì zener jẹ̀ nńkankan náà pẹ̀lú àwọn díòdì tó kù, àmọ̀ àwọn nọmba èyí n ní fún agbára iná zener.